

LED line PRIME

Symbol: 201217

EAN: 5905378201217

RF wandbediening voor VARIANTE RGB PRIME controller



De RF LED lijn PRIME wandafstandsbediening voor de VARIANTE RGB controller is een modern apparaat dat esthetiek combineert met functionaliteit. Het maakt draadloze verlichtingscontrole mogelijk op de gemeenschappelijke 2.4 GHz-frequentie, met een bereik tot 20 meter. Dankzij de unieke interface is de bediening intuïtief en de mogelijkheid om VARIANTE controllers te groeperen verhoogt het gebruikscomfort.



Technische gegevens

Parameter	Waarde
Garantie	5
Spanning	• 90-265 V AC
RF-frequentie	2.4 GHz
RF-bereik	≤20

Parameter	Waarde
Bedrijfstemperatuur	-20÷60
Lengte	34
Breedte	86
Hoogte	86


LED line PRIME

Symbol: 201217

EAN: 5905378201217

RF wandbediening voor VARIANTE RGB PRIME controller

Technisch tekenen



Lichtverdeling

Extra productfoto's




Logistieke gegevens




Individuele verpakking

Hoeveelheid	1
Breedte	34 mm
Hoogte	86 mm
Lengte	86 mm
Weegschaal	0,14 kg



Bulkverpakkingen

Hoeveelheid	50
Breedte	230 mm
Hoogte	190 mm
Lengte	480 mm
Volume	0,020 m3
Weegschaal	7,35 kg
Reacties	



Europallet

Hoogte	1840 mm
Hoeveelheid in laag	400
Aantal lagen	8
Hoeveelheid: Europallet	3200
Weegschaal	470,4 kg

LED line PRIME

Symbool: 201217

EAN: 5905378201217

**RF wandbediening voor VARIANTE RGB
PRIME controller**

Voorbeeldimplementatie