

Merrytek

Symbool: MSA-016D-RC

EAN: 5907777476050

MERRYTEK sensor s/a aan/uit DT
230V(DC) breed. hoek slim ob.



Model MSA-016D-RC is een bewegingssensor die is ingebouwd in een speciaal afgeplatte behuizing (slim), wat de installatie in ondiepe armaturen vergemakkelijkt. Het heeft een zeer brede detectiehoek, die effectief een uitgestrekt gebruiksgebied dekt. De detector bestuurt de verlichting in aan/uit-modus en kan worden gevoed met 230V AC of de juiste gelijkstroom. Dankzij de ondersteuning van een externe afstandsbediening kan het eenvoudig worden beheerd, zelfs nadat de apparatuur op grote hoogte is geïnstalleerd. Dit ontwerp voldoet perfect aan de behoeften van ontwerpers van moderne, platte lineaire en paneelverlichting.

Technische gegevens

Parameter	Waarde
Garantie	5
Spanning	• 220-240 V AC
Dichtheidsklasse	IP20
Stroomverbruik	Maks. 45mA przy 30V

Parameter	Waarde
Back-uptijd	5s/30s/1min/3min/5min/10min/2
Voedingsspanningsfrequentie	50/60Hz
Bedrijfstemperatuur	-25 ÷ 50

Merrytek

Symbol: MSA-016D-RC

EAN: 5907777476050


MERRYTEK sensor s/a aan/uit DT
230V(DC) breed. hoek slim ob.

Technisch tekenen

Lichtverdeling


Extra productfoto's

Logistieke gegevens




Individuele verpakking

Hoeveelheid	1
-------------	---



Bulkverpakkingen

Hoeveelheid	1
-------------	---



Europallet

Merrytek

Symbol: MSA-016D-RC

EAN: 5907777476050

**MERRYTEK sensor s/a aan/uit DT
230V(DC) breed. hoek slim ob.**

Voorbeeldimplementatie